

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor der ersten Verwendung des Gerätes diese Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

Setzen Sie Ihr Gerät keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.

Schützen Sie Ihr Gerät vor Wasser und Feuchtigkeit.

Schalten Sie das Gerät in Flugzeugen aus, um eine Störung der Fluginstrumente zu vermeiden.

Schalten Sie Ihr Gerät in der Nähe von elektronischen Hochpräzisionsinstrumenten aus. Das Gerät kann den Betrieb dieser Geräte stören (z.B. medizinische Implantate).

Verwenden Sie das Gerät nicht in einer explosionsgefährdeten Atmosphäre.

Versuchen Sie nicht, das Gerät oder Zubehör selbst auseinanderzubauen. Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

O₂ Surfstick Speed

Kurzanleitung



Telefónica O₂ Germany GmbH & Co. OHG
Georg-Brauchle-Ring 23–25
80992 München

www.o2online.de

Stand 01/2009

HSUPA / HSDPA / UMTS (900 / 1900 / 2100 MHz)
EDGE / GPRS (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)

O₂

Erste Schritte mit dem O₂ Surfstick Speed

Die folgende Abbildung zeigt den O₂ Surfstick Speed.



1 USB-Schnittstelle

Verbindet den O₂ Surfstick Speed mit einem Computer.

2 SIM-Kartensteckplatz

Auf der Rückseite wird die O₂ SIM-Karte eingesetzt.

3 Öse für ein Band

4 Anzeige

Zeigt den Status des O₂ Surfstick Speed an:

Aus: Nicht eingeschaltet, Leuchtet rot: Wird initialisiert, Blinkt: Bereit zur Verbindung (grün: 2G-Netze, blau: 3G-Netze), Leuchtet: Verbindung hergestellt (grün: 2G-Netze, blau: 3G-Netze), Flimmert (blau und rot): Es ist ein Problem aufgetreten (Problemursachen können Sie dem Hilfe Menü in Ihrer Verbindungsmanager Software entnehmen).

Vorbereitung der Inbetriebnahme

1 Entfernen Sie die Abdeckung des SIM-Steckplatzes und stecken Sie die SIM-Karte in den O₂ Surfstick Speed ein. Wenn Sie ihn als Memory-Stick verwenden möchten, müssen Sie eine Micro-SD-Karte einstecken (nicht im Lieferumfang inbegriffen). Der Steckplatz der Micro-SD-Karte befindet sich ebenfalls unter der Abdeckung des SIM-Steckplatzes. Schieben Sie die Micro-SD-Karte ein und schließen Sie die Abdeckung wieder.



WICHTIG! Achten Sie darauf, dass Sie die SIM- oder die Micro-SD-Karte nur einstecken / herausnehmen, wenn der O₂ Surfstick Speed nicht eingeschaltet ist.

2 Starten Sie Ihren Computer. Schieben Sie den USB-Stecker heraus und halten Sie dabei die Schiebepaste gedrückt, bis sie hörbar einrastet.



WICHTIG! Schieben Sie den USB-Stecker mithilfe des Schiebers in den O₂ Surfstick Speed zurück. Wenn Sie den USB-Stecker einschieben wollen, ohne den Schieber zu entriegeln, kann der O₂ Surfstick Speed beschädigt werden.

3 Stecken Sie dann den O₂ Surfstick Speed in einen USB-Steckplatz Ihres Computers ein. Die Software- und Treiberinstallation wird automatisch gestartet.



4 Ein Installationsfenster wird geöffnet. Klicken Sie auf »Weiter« und folgen Sie den Installationsanleitungen.



Wenn der Bildschirm »Installation abgeschlossen« angezeigt wird, klicken Sie auf »Beenden«. Sie können nun eine Verbindung zum Internet herstellen.

Herstellen einer Verbindung zum Internet

Windows:

- 1 Starten Sie Ihren Computer und stecken Sie den O₂ Surfstick Speed mit eingesteckter SIM-Karte in einen USB-Steckplatz Ihres Computers ein.
- 2 Geben Sie Ihren SIM-Pincode ein (dieser Schritt ist nicht erforderlich, wenn Sie den Pincode auf der SIM-Karte deaktiviert haben).
- 3 Verbinden: Sie können nun mithilfe des »Verbindungsmanager« in der System-Toolleiste eine Verbindung zum Internet herstellen: Doppelklicken Sie einfach auf den »Verbindungsmanager«, um diesen zu öffnen, und klicken Sie danach auf »Verbinden«.

MAC OS:

- 1 Starten Sie Ihren Computer und stecken Sie den O₂ Surfstick Speed mit eingesteckter SIM-Karte in einen USB-Steckplatz Ihres Computers ein.
- 2 Geben Sie Ihren SIM-Pincode ein (dieser Schritt ist nicht erforderlich, wenn Sie den Pincode auf der SIM-Karte deaktiviert haben).
- 3 Verbinden: Öffnen Sie den Anwendungssordner, führen Sie den »Verbindungsmanager« aus und klicken Sie auf die Schaltfläche »Verbinden«.

Hinweis: Eventuell müssen Sie die Verbindungseinstellungen eingeben oder manuell ein Betreiberprofil auswählen. Weitere Informationen entnehmen Sie dem dem Hilfe Menü in Ihrer Verbindungsmanager Software.